

Brandvarnare Fireangel

Fireangel Wi-Safe2 trådlös brandvarnare inkl 10-års batteri, WST-630

Thermoptek Multi-Sensor-teknik som används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.

- Optisk sensor + värmedetektering ger snabbare varning på alla typer av bränder.
- 10-års förseglat litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / Smart paus / lokalisering.
- Smart paus tystar larmet i 10 minuter. Om rök eller temperaturökning detekteras under dessa 10 minuter startar larmet igen.
- Lokaliseringsfunktion - när systemet larmar, tryck på testknappen på valfri enhet, alla enheter tystnar utan den enhet som initierat larmet.

BRUKSOMRÅDE

Brandvarnaren är avsedd att användas i enbostadshus. I flerbostadshus ska varje bostad utrustas med egna brandvarnare. Denna brandvarnare är inte lämplig för användning i byggnader som inte är bostäder. Brandvarnaren är inte en ersättning för ett fullvärdigt larmsystem som krävs enligt lag eller av brandmyndighet.

PLACERING AV BRANDVARNAREN

Placeringen av en brandvarnare är viktig för tidig varning. Men också för att undvika oönskade larm. Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Placera brandvarnare i eller intill alla sovrum så du hör om det larmar när du sover. Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar. I trappor bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. Om du har stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd, eller annat som hindrar röken från att nå brandvarnaren rekommenderar vi ett större antal varnare. **OBS!** Rök stiger uppåt och brandvarnare bör därför placeras i taket där de larmar snabbast. Placera brandvarnare minst 0,5 meter från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer larmet. Vid montering i snedtak ska varnaren placeras 1 meter horisontellt från takåsen..

SERVICE/KONTROLL

Testas regelbundet, dammsugs eller blåses ren med tryckluft två gånger per år. Brandvarnaren bör bytas ut vart tionde år.



FireAngel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikel: 328518
 Detektionstyp: Optisk detektionskammare
 Strömkälla: CR123A
 Seriekopplingsbar: Ja
 Sändningsfrekvens: 868 MHz
 Temperaturområde: +4 °C / +38 °C
 Utbytbart batteri: Nej
 Livslängd batteri: 10 år
 Larmsignal: ≥ 85 dB / 3 m
 Pausfunktion: Ja

Höjd (mm): 40.5
 Bredd (mm): 132
 EAN: 0816317003982
 Certifiering: EN 14604

